



# 俊英科技（上海）有限公司

上海市徐汇区宜山路900号科技产业化大楼C座1001室 邮编:200233  
电话: (021) 64958888 传真: (021) 54235889

## 高通滤波器

型号	中心频率 (MHz)	通带 (MHz)	插入损耗 (dB)	驻波比 (: 1)	抑制频带(MHz)	尺寸(mm <sub>3</sub> )
					衰减 > 20dB	长x宽x高
WGLH-00650	<a href="#">710MHz@3dB</a>	850-2000	1.3 max	1.5 max	DC-560MHz	3.2x1.6x1.0
WGLH-00740	<a href="#">740MHz@3dB</a>	780-2800	2.1 max	1.5 max	DC-550MHz	3.2x1.6x1.0
WGLH-01320	<a href="#">2880MHz@3dB</a>	1700-3800	1.3 max	1.5 max	DC-1060MHz	3.2x1.6x1.0
WGLH-02700AD	<a href="#">1390MHz@4dB</a>	2900-8700	1.7 max	1.4 max	DC-2150MHz	3.2x1.6x1.0

2021.08.18